

# Kontrollrapport

- Sicherheitsbeleuchtung mit Einzelakku
- Sicherheitsbeleuchtung mit Zentralbatterieanlage

Gebäude: .....

Adresse: .....

## Sicherheitsbeleuchtung

Gebäudeteil / Nutzung mit Sicherheitsbeleuchtung .....

	Ja
Alle erforderlichen Sicherheitsleuchten sind gemäss Projektgenehmigung bzw. VKF-Richtlinie 17-15 vorhanden ( <a href="http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/17-15_web.pdf">http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/17-15_web.pdf</a> )	<input type="checkbox"/>
Die Leuchtdauer beträgt bei jeder Sicherheitsleuchte mindestens 30 Minuten	<input type="checkbox"/>
Die Beleuchtungsstärke nach 30 Minuten beträgt min. 1 Lux (in Bodennähe gemessen)	<input type="checkbox"/>
Jede Sicherheitsleuchte ist als solche erkennbar oder gekennzeichnet (Symbol oder Schrift für Notleuchte)	<input type="checkbox"/>
Die Kontrolle der Sicherheitsbeleuchtung erfolgte durch das Ausschalten der jeweiligen Überstromunterbrecher (Licht an → Sicherung aus → nur noch Sicherheitsleuchten in Betrieb)	<input type="checkbox"/>

## Sicherheitsbeleuchtete Rettungszeichen

Gebäudeteil / Nutzung mit hinterleuchteten Rettungszeichen .....

	Ja
Alle erforderlichen hinterleuchteten Rettungszeichen sind gemäss Projektgenehmigung bzw. VKF-Richtlinie 17-15 vorhanden	<input type="checkbox"/>
Die Rettungszeichen leuchten dauernd <b>und</b> bei Netzspannungsausfall	<input type="checkbox"/>
Die Rettungszeichen leuchten bei Personenanwesenheit (mit der künstlichen Beleuchtung zusammen) <b>und</b> bei Netzspannungsausfall	<input type="checkbox"/>
Die Rettungszeichen leuchten <b>nur</b> bei Netzspannungsausfall	<input type="checkbox"/>
Die Mindestseitenlänge der Rettungszeichen entspricht <b>1/200</b> der Erkennungsweite, jedoch min. 150 mm	<input type="checkbox"/>
Die Sicht- und Erkennbarkeit der Rettungszeichen ist gewährleistet (keine Beeinträchtigung durch Dekorationen, Reklamen oder Einrichtungen)	<input type="checkbox"/>
Die Richtungsanzeigen sind auch für ortsunkundige Personen klar verständlich	<input type="checkbox"/>

## Elektroverteilung / Installation

	Ja
Die Überstromunterbrecher (Sicherungen) der Elektroverteilung sind eindeutig gekennzeichnet (Symbol oder Schrift für Notleuchte)	<input type="checkbox"/>
Die Kontroll-Liste ist vollständig ausgefüllt und in der entsprechenden Elektroverteilung deponiert Ein Anlagewart wurde über die vorgeschriebenen Kontrollanforderungen instruiert ( <a href="http://www.sgvso.ch/downloadsBrandschutz.php">http://www.sgvso.ch/downloadsBrandschutz.php</a> )	<input type="checkbox"/>
Installationen (Kabel, Abzweigdosen, inkl. Verlegeart des Verteilnetzes etc.) sind mit Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten ausgeführt <b>Nur bei Zentralbatterieanlagen erforderlich!</b>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen .....

Die Richtigkeit des Rapportes bestätigt

Stempel mit Unterschrift des Errichters

Datum .....